



## No Touch Switch M-505

สวิตช์ไร้สัมผัส แบบมือโบก ชนิดไร้สาย M-505

### M-505 Wireless No touch Switch

เซ็นเซอร์แบบสวิตช์มือโบก เป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบให้ใช้ในการควบคุมการเปิดประตูอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับสวิตช์จริง ใช้เพียงการโบกมือใกล้ๆ เท่านั้น เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่ต้องการความสะอาด ถูกสุขอนามัยและปราศจากเชื้อโรค เช่น ใช้งานในโรงพยาบาล ร้านอาหาร บริการทางด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้าปลีก ร้านขายยา ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

### Product Specification

แหล่งจ่ายไฟ (ตัวรับไร้สาย): DC12~ 30V  
 กระแสไฟฟ้าสถิต: 13μA (DC12V)  
 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน: 74MA (แหล่งจ่ายไฟ 12V DC)  
 การรับกระแสไฟหน้าสัมผัสหลัก (ตัวรับไร้สาย): 1A 24VDC  
 ช่วงเวลาหน้าสัมผัสค้าง (ตัวรับไร้สาย): 1.5 s  
 กระแสไฟฟ้าสแตนด์บาย (ตัวส่ง): <10.3μA  
 กระแสไฟฟ้าใช้ปกติ (ตัวส่ง): 12.55mA  
 อายุแบตเตอรี่ (ตัวส่ง): ทุกการกด 200 ครั้ง/วัน  
 สามารถใช้ได้ถึง 220 วัน  
 ความไวการรับ: -95 dbm  
 ระยะควบคุมการใช้งาน: มากกว่า 30 ม. ในที่โล่ง  
 ระยะตรวจจับ: 2 cm  
 ระยะห่างสูงสุดของเซ็นเซอร์: 20 mm  
 ขนาด (ตัวส่ง): 86 x 86 mm  
 ขนาด (ตัวรับไร้สาย) LxWxH: 110 x 30 x 15 mm

ไฟสีน้ำเงิน  
แสดงสถานะใช้งาน



M-505 (สีขาว)



M-505 (สีดำ)

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
M-505 (สีขาว)	2 pcs.	A03-000223
M-505 (สีดำ)	2 pcs.	A03-000157
ตัวรับสัญญาณไร้สาย	1 pc.	
ถ่าน 3A (AAA)	2 pcs.	